

EDIZIOdue colore

Presà tripla tipo 23



colore:

 crema

 arancione

 coffee

 nero

 bianco

 grigio chiaro

 grigio scuro

Esecuzione:

 F

 FMI

 FX.54

Feller-NR: 87323.FX.54.57

E-NR: 609 603 890

EAN: 7611386684536

Presà tripla tipo 23 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - Con morsetti a innesto - Parallela - Altezza 54 mm - FX.54 - coffee - IP20

corrente nominale:	16 A
tensione nominale:	250 V
modo di montaggio:	apparente
versione:	norma svizzera tipo 23
senza alogeni:	Sì
numero di unità:	3
chiudibile:	No
con coperchio a cerniera:	No
tipo di collegamento:	morsetto a innesto
con protezione dal contatto incrementa:	No
qualità del materiale:	materiale termoplastico
sovratensore:	No
protezione da corrente di guasto:	No
adatto per grado di protezione (IP):	IP20
numero di prese commutabili:	0
con illuminazione funzionale:	No
con illuminazione di orientamento:	No
materiale:	materiale sintetico
corrente di guasto nominale:	0 mA
tipo di fissaggio:	fissaggio con vite
resistenza agli urti:	IK00

Scheda dati: 87323.FX.54.57
Accessorio:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Set di copertura - Per presa tripla tipo 23 - Senza telaio di copertura - F - coffee	920-87323.F.57 378 758 890

	Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - coffee	901.FX.54.57 283 905 890
--	--	-----------------------------

Scomposizione:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Presa tripla tipo 23 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - Appropriato solo per apparecchi di finitura FX/QX - Con morsetti a innesto - Par...	87323.BSE.FX 657 176 790

	Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 1 apparecchio - FX.39	912.FX.39 283 914 000
--	---	--------------------------

	Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - coffee	901.FX.54.57 283 905 890
--	--	-----------------------------

	Set di copertura - Per presa tripla tipo 23 - Senza telaio di copertura - F - coffee	920-87323.F.57 378 758 890
--	---	-------------------------------