

## EDIZIOdue colore Dreifach-Steckdose Typ 23



### Farbe:

 crema

 orange

 coffee

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

### Bauart:

 F

 FMI

 FX.54

**Feller-NR:** 87323.FX.54.S.67

**E-NR:** 657 181 040

**EAN:** 7613175426907

Dreifach-Steckdose Typ 23 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - Mit Steckklemmen - 1 Dose getrennt - Anbauhöhe 54 mm - FX.54 - dunkelgrau - IP20 - 74 x 74 mm

|                                         |                          |
|-----------------------------------------|--------------------------|
| <b>Nennstrom:</b>                       | 16 A                     |
| <b>Nennspannung:</b>                    | 250 V                    |
| <b>Montageart:</b>                      | Aufputz                  |
| <b>Ausführung:</b>                      | Schweizer Norm Typ 23    |
| <b>Halogenfrei:</b>                     | Ja                       |
| <b>Anzahl der Einheiten:</b>            | 3                        |
| <b>Abschliessbar:</b>                   | Nein                     |
| <b>Mit Klappdeckel:</b>                 | Nein                     |
| <b>Anschlussart:</b>                    | Steckklemme              |
| <b>Mit erhöhtem Berührungsschutz</b>    | Nein                     |
| <b>Werkstoffgüte:</b>                   | Thermoplast              |
| <b>Überspannungsschutz:</b>             | Nein                     |
| <b>Fehlerstromschutz:</b>               | Nein                     |
| <b>Geeignet für Schutzart (IP):</b>     | IP20                     |
| <b>Anzahl der Steckdosen schaltbar:</b> | 1                        |
| <b>Mit Funktionsbeleuchtung:</b>        | Nein                     |
| <b>Mit Orientierungslicht:</b>          | Nein                     |
| <b>Werkstoff:</b>                       | Kunststoff               |
| <b>Bemessungsfehlerstrom:</b>           | 0 mA                     |
| <b>Befestigungsart:</b>                 | Befestigung mit Schraube |
| <b>Schlagfestigkeit:</b>                | IK00                     |

**Zubehör:**

|                                                                                  | <b>Name / Kategorie</b>                                                                  | <b>Feller-Nr / E-NR</b>         |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|  | Abdeckset - Für Dreifach-Steckdose Typ 23, getrennt - Ohne Abdeckrahmen - F - dunkelgrau | 920-87323.F.S.67<br>378 271 040 |
|  | Kappe für FX-Apparate - FX.54 - dunkelgrau                                               | 901.FX.54.67<br>283 905 040     |

**Zerlegung:**

|                                                                                    | <b>Name / Kategorie</b>                                                                                                           | <b>Feller-Nr / E-NR</b>         |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|   | Dreifach-Steckdose Typ 23 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - Nur für FX/QX Aufputzapparate - Mit Steckklemmen - 1 Dose getrennt - BSE | 87323.BSE.S.FX<br>657 196 790   |
|  | Befestigungsbügel - Mit Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat - FX.39                                                            | 912.FX.39<br>283 914 000        |
|  | Abdeckset - Für Dreifach-Steckdose Typ 23, getrennt - Ohne Abdeckrahmen - F - dunkelgrau                                          | 920-87323.F.S.67<br>378 271 040 |
|  | Kappe für FX-Apparate - FX.54 - dunkelgrau                                                                                        | 901.FX.54.67<br>283 905 040     |