

Datenblatt: 87323.JK.61.84

Standard

Dreifach-Steckdose Typ 23 Beleuchtet



Fa	rbe:
	weiss

Bauart:

3 JK
3 JK.53

3 JK.53.SN

Feller-NR: 87323.JK.61.84 **E-NR**: 573 164 000 **EAN**: 7611386964256

Dreifach-Steckdose Typ 23 - Beleuchtet - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - Mit Steckklemmen - Mit LED Grün 1,0 mA - Orientierungsbeleuchtung / Spannungsanzeige - Parallel - Einbautiefe 41 mm - JK - weiss - IP20 - 70 x 70 mm

Nennstrom: 16 A 250 V Nennspannung: Montageart: Einbauinstallation Ausführung: Schweizer Norm Typ 23 Halogenfrei: Ja Anzahl der Einheiten: 3 Abschliessbar: Nein Mit Klappdeckel: Nein Steckklemme **Anschlussart:** Mit erhöhtem Berührungsschutz Nein Werkstoffgüte: Duroplast Überspannungsschutz: Nein Fehlerstromschutz: Nein IP20 Geeignet für Schutzart (IP): Anzahl der Steckdosen schaltbar: 0 Mit Funktionsbeleuchtung: Ja Mit Orientierungslicht: Ja Werkstoff: Kunststoff Bemessungsfehlerstrom: 0 mA **Befestigungsart:** Befestigung mit Schraube Schlagfestigkeit: IK00



Datenblatt: 87323.JK.61.84

Name / Kategorie

Zubehör:

	Abdeckset - Für Dreifach-Steckdose Typ 23 - Ohne Abdeckplatte - P - weiss	920-87323.P.61 377 634 000
	Befestigungsplatte - 1 x 1 - Mit 1 Ausschnitt für Dreifach-Steckdose T 13 unbeleuchtet - 70 x 70 mm	
= =	LED-Beleuchtung 230 V AC - Für Druckschalter, Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230 V Weiss, 1,0 mA	
E = ##	LED-Beleuchtung 230 V AC - Für Druckschalter, Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230 V Gelb, 1,0 mA	
: = -	LED-Beleuchtung 230 V AC - Für Druckschalter, Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230 V Rot, 1,0 mA	
===	LED-Beleuchtung 230 V AC - Für Druckschalter, Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230 V Blau, 1,0 mA	
E = \$	LED-Beleuchtung 230 V AC - Für Druckschalter, Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230 V Grün, 1,0 mA	
===	LED-Beleuchtung 230 V AC - Set à 10 Stk - Für Druckschalter, Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230 V Weiss (Set à 1	689.230V.LED.10 209 950 900
= = =	LED-Beleuchtung 230 V AC - Set à 10 Stk - Für Druckschalter, Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230 V Gelb (Set à 10	689.230V.LED.30 209 952 900
= <u>#</u>	LED-Beleuchtung 230 V AC - Set à 10 Stk - Für Druckschalter, Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230 V Rot (Set à 10)	689.230V.LED.40 209 953 900

Feller-Nr / E-NR



Datenblatt: 87323.JK.61.84

E=#	LED-Beleuchtung 230 V AC - Set à 10 Stk - Für Druckschalter, Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230 V Blau (Set à 10	689.230V.LED.70 209 957 900
	LED-Beleuchtung 230 V AC - Set à 10 Stk - Für Druckschalter, Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230 V Grün (Set à 10	689.230V.LED.80 209 955 900
E.	Beleuchtungszusatz für Dreifach-Steckdosen - Ohne LED	634-3.BZ 209 963 000
(b) = =	Beleuchtungszusatz für Dreifach-Steckdosen - Mit LED Weiss 1,0 mA	644-3.BZ.230V.LED.10 209 950 300
	Beleuchtungszusatz für Dreifach-Steckdosen - Mit LED Gelb 1,0 mA	644-3.BZ.230V.LED.30 209 952 300
	Beleuchtungszusatz für Dreifach-Steckdosen - Mit LED Rot 1,0 mA	644-3.BZ.230V.LED.40 209 953 300
(b) = ==	Beleuchtungszusatz für Dreifach-Steckdosen - Mit LED Blau 1,0 mA	644-3.BZ.230V.LED.70 209 957 300
(A)	Beleuchtungszusatz für Dreifach-Steckdosen - Mit LED Grün 1,0 mA	644-3.BZ.230V.LED.80 209 955 300