

## STANDARDdue

### Pres a tripla tipo 23 Illuminato



#### colore:



nero



bianco

#### Esecuzione:



Q



QMI

**Feller-NR:** 87323.QMI.60.84











**E-NR:** 657 260 150

**EAN:** 7613175404240






Pres a tripla tipo 23 - Illuminato - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - Con morsetti a innesto - Illuminazione d'orientamento / indicatore di tensione - Con LED verde 1,0 mA - Disco frontale 60 mm, per ritaglio 58 mm - Parallela - Profondità 39 mm - QMI - nero - IP20 - 90 x 90 mm

corrente nominale:	16 A
tensione nominale:	250 V
modo di montaggio:	incastrato
versione:	norma svizzera tipo 23
senza alogeni:	Sì
numero di unità:	3
chiudibile:	No
con coperchio a cerniera:	No
tipo di collegamento:	morsetto a innesto
con protezione dal contatto incrementa:	No
qualità del materiale:	Duroplast
sovratensore:	No
protezione da corrente di guasto:	No
adatto per grado di protezione (IP):	IP20
numero di prese commutabili:	0
con illuminazione funzionale:	No
con illuminazione di orientamento:	No
materiale:	materiale sintetico
corrente di guasto nominale:	0 mA
tipo di fissaggio:	fissaggio con vite
resistenza agli urti:	IK00



**Accessorio:**

	<b>Name / Kategorie</b>	<b>Feller-Nr / E-NR</b>
	Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V verde (Set à 10), ...	689.230V.LED.80 209 955 900
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Set di copertura - Per presa tripla tipo 23 - Con lente frontale - Disco frontale 60 mm, per ritaglio 58 mm ...	920-87323.Q.A.FL.60 388 453 150
	Aggiunta illuminazione per presa tripla - Con LED blu 1,0 mA	644-3.BZ.230V.LED.70 209 957 300
	Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V blu, 1,0 mA	688.230V.LED.70 209 957 000
	Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V verde, 1,0 mA	688.230V.LED.80 209 955 000
	Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V blu (Set à 10), 1,...	689.230V.LED.70 209 957 900
	Aggiunta illuminazione per presa tripla - Con LED verde 1,0 mA	644-3.BZ.230V.LED.80 209 955 300
	Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V rosso, 1,0 mA	688.230V.LED.40 209 953 000
	Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V giallo (Set à 10),...	689.230V.LED.30 209 952 900
	Aggiunta illuminazione per presa tripla - Con LED bianco 1,0 mA	644-3.BZ.230V.LED.10 209 950 300

## Scheda dati: 87323.QMI.60.84

	Aggiunta illuminazione per presa tripla - Con LED rosso 1,0 mA	644-3.BZ.230V.LED.40 209 953 300
	Aggiunta illuminazione per presa tripla - Con LED giallo 1,0 mA	644-3.BZ.230V.LED.30 209 952 300
	Iluminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V rosso (Set à 10), ...	689.230V.LED.40 209 953 900
	Iluminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V bianco (Set à 10),...	689.230V.LED.10 209 950 900
	Aggiunta illuminazione per presa tripla - Senza LED	634-3.BZ 209 963 000

### Scomposizione:

	<b>Name / Kategorie</b>	<b>Feller-Nr / E-NR</b>
	Presà tripla tipo 23 - Illuminato - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - Con morsetti a innesto - Con LED verde 1,0 mA - Parallela - BSM...	87323.BSM.84 677 964 000
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Set di copertura - Per presa tripla tipo 23 - Con lente frontale - Disco frontale 60 mm, per ritaglio 58 mm ...	920-87323.QMI.A.FL.60 388 456 150