

## EDIZIOdue colore

### Prise de protection à courant de défaut type 13



#### couleur:

 crema

 coffee

 noir

 blanc

 gris clair

 gris foncé

#### Assortiment:

 F

 FMI

 FX.54

**Feller-NR:** 8755.FMI.30.K.57

**E-NR:** 750 020 890

**EAN:** 7613175252322

Prise de protection à courant de défaut type 13 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - Courant de déclenchement 30 mA - Avec bornes de connexion pour prises supplémentaires - Avec Shutter - Profondeur 40 mm - FMI - coffee - IP20 - 88 x 88 mm

<b>courant nominal:</b>	10 A
<b>tension nominale:</b>	250 V
<b>mode de montage:</b>	encastré
<b>version:</b>	norme suisse type 13
<b>sans halogène:</b>	Oui
<b>nombre d'unités:</b>	1
<b>verrouillable:</b>	Non
<b>avec clapet:</b>	Non
<b>mode de raccordement:</b>	borne à fiches
<b>avec protection renforcée contre les conta</b>	Oui
<b>qualité du matériau:</b>	matière thermoplastique
<b>parasurtension:</b>	Non
<b>protection à courant différentiel:</b>	Oui
<b>approprié pour indice de protection (IP):</b>	IP20
<b>nombre de prises commandées:</b>	0
<b>avec éclairage de fonction:</b>	Non
<b>avec éclairage d'orientation:</b>	Non
<b>matériau:</b>	matière synthétique
<b>courant de défaut assigné:</b>	30 mA
<b>type de fixation:</b>	fixation avec vis

**Fiche technique: 8755.FMI.30.K.57**



**Décomposition:**

**Name / Kategorie**

**Feller-Nr / E-NR**

Fiche technique: 8755.FMI.30.K.57



Set de recouvrement - Pour prise de protection 920-8755.FMI.K.57  
à courant de défaut - Avec cadre de 378 125 890  
recouvrement - FMI - coffee

**Fiche technique: 8755.FMI.30.K.57**



Prise de protection à courant de défaut type 13 - 8755.BSM.30  
10 A, 250 V AC, L + N + PE - Courant de 750 013 790  
déclenchement 30 mA - BSM - incolore