

Scheda dati: 8755.FX.54.30.60

EDIZIOdue colore

Presa di protezione a corrente di difetto tipo 13



colore:
crema coffee nero
bianco grigio chiaro grigio scuro

Esecuzione:
F FMI FX.54

Feller-NR: 8755.FX.54.30.60 **E-NR:** 750 011 950 **EAN:** 7613175243535

Presa di protezione a corrente di difetto tipo 13 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - Corrente di sgancio 30 mA - Con morsetti di collegamento per altre prese - Altezza 63 mm - FX.54 - nero - IP20 - 74 x 74 mm

corrente nominale:	10 A
tensione nominale:	250 V
modo di montaggio:	apparente
versione:	norma svizzera tipo 13
senza alogeni:	Sì
numero di unità:	1
chiudibile:	No
con coperchio a cerniera:	No
tipo di collegamento:	morsetto a innesto
con protezione dal contatto increme	enta Sì
qualità del materiale:	materiale termoplastico
sovratensore:	No
protezione da corrente di guasto:	Sì
adatto per grado di protezione (IP):	IP20
numero di prese commutabili:	0
con illuminazione funzionale:	No
con illuminazione di orientamento:	No
materiale:	materiale sintetico
corrente di guasto nominale:	30 mA
tipo di fissaggio:	fissaggio con vite
resistenza agli urti:	-



Scheda dati: 8755.FX.54.30.60

Scomposizione:

Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per	912.FX.54
1 apparecchio - FX.54	283 915 000





