



EDIZIOdue colore

Prise de protection à courant de défaut type 13


couleur:


crema



coffee



noir



blanc



gris clair



gris foncé

Assortiment:


F



FMI



FX.54

Feller-NR: 8755.FX.54.30.61

E-NR: 750 011 000

EAN: 7613175243542

Prise de protection à courant de défaut type 13 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - Courant de déclenchement 30 mA - Avec bornes de connexion pour prises supplémentaires - Hauteur 63 mm - FX.54 - blanc - IP20 - 74 x 74 mm

courant nominal:	10 A
tension nominale:	250 V
mode de montage:	apparent
version:	norme suisse type 13
sans halogène:	Oui
nombre d'unités:	1
verrouillable:	Non
avec clapet:	Non
mode de raccordement:	borne à fiches
avec protection renforcée contre les conta	Non
qualité du matériau:	matière thermoplastique
parasurtension:	Non
protection à courant différentiel:	Oui
approprié pour indice de protection (IP):	IP20
nombre de prises commandées:	0
avec éclairage de fonction:	Non
avec éclairage d'orientation:	Non
matériau:	matière synthétique
courant de défaut assigné:	30 mA
type de fixation:	fixation avec vis
résistance aux chocs:	-

Fiche technique: 8755.FX.54.30.61**Décomposition:**

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Set de recouvrement - Pour prise de protection à courant de défaut - Sans cadre de recouvrement - F - blanc	920-8755.F.61 378 122 000
	Plaque de base - Avec cadre synthétique - Pour 1 appareil - FX.54	912.FX.54 283 915 000
	Prise de protection à courant de défaut type 13 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - Courant de déclenchement 30 mA - BSE - incolore	8755.BSE.30 750 016 790
	Capot pour appareils FX - FX.54 - blanc	901.FX.54.61 283 905 000