

## EDIZIO.liv

### EDIZIO.liv Fehlerstrom-Schutzsteckdose Typ 13

EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De-


**Farbe:**

<input type="checkbox"/> crema	<input type="checkbox"/> crema	<input type="checkbox"/> umbra
<input type="checkbox"/> umbra	<input type="checkbox"/> schwarz	<input type="checkbox"/> schwarz
<input type="checkbox"/> weiss	<input type="checkbox"/> weiss	<input type="checkbox"/> hellgrau
<input type="checkbox"/> hellgrau	<input type="checkbox"/> dunkelgrau	<input type="checkbox"/> dunkelgrau

**Bauart:**

<input checked="" type="checkbox"/> Wert nicht verfügbar	<input checked="" type="checkbox"/> Wert nicht verfügbar	<input type="checkbox"/> GMI
--	--	------------------------------

**Feller-NR:** 8755.GX.54.30.67

**E-NR:** 657 411 040

**EAN:** 7613175015330

EDIZIO.liv - Fehlerstrom-Schutzsteckdose Typ 13 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - Auslösestrom 30 mA - Mit Anschlussklemmen für weitere Steckdosen - Bajonettsbefestigungssystem - Anbauhöhe 63 mm - GX.54 - dunkelgrau - IP20 - 74 x 74 mm

<b>Nennstrom:</b>	10 A
<b>Nennspannung:</b>	250 V
<b>Montageart:</b>	Aufputz
<b>Ausführung:</b>	Schweizer Norm Typ 13
<b>Halogenfrei:</b>	Ja
<b>Anzahl der Einheiten:</b>	1
<b>Abschliessbar:</b>	Nein
<b>Mit Klappdeckel:</b>	Nein
<b>Anschlussart:</b>	Steckklemme
<b>Mit erhöhtem Berührungsschutz</b>	Ja
<b>Werkstoffgüte:</b>	Thermoplast
<b>Überspannungsschutz:</b>	Nein
<b>Fehlerstromschutz:</b>	Ja
<b>Geeignet für Schutzart (IP):</b>	IP20
<b>Anzahl der Steckdosen schaltbar:</b>	0
<b>Mit Funktionsbeleuchtung:</b>	Nein
<b>Mit Orientierungslicht:</b>	Nein
<b>Werkstoff:</b>	Kunststoff
<b>Bemessungsfehlerstrom:</b>	30 mA
<b>Befestigungsart:</b>	Befestigung mit Schraube
<b>Schlagfestigkeit:</b>	-

**Datenblatt: 8755.GX.54.30.67**
**Zerlegung:**

<b>Name / Kategorie</b>	<b>Feller-Nr / E-NR</b>
-------------------------	-------------------------



Befestigungsbügel - Mit	912.FX.54
Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat -	283 915 000
FX.54	



Fehlerstrom-Schutzsteckdose Typ 13 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - Auslösestrom 30 mA - BSE - farbneutral	8755.BSE.30 750 016 790
--	----------------------------



EDIZIO.liv - Kappe für GX-Apparate - dunkelgrau	901.GX.54.A.67 283 200 040
--	-------------------------------



EDIZIO.liv - Abdeckset - Für Fehlerstrom-Schutzsteckdose - Ohne Abdeckrahmen - dunkelgrau	920-8755.G.67 388 458 040
---	------------------------------