

NEVO

Prise de protection à courant de défaut type 13



couleur:

 noir

 blanc

 gris clair

Assortiment:

 N.CO.Q

 NAP.Q

 NUP.Q

Feller-NR: 8755.N.CO.Q.30.K.62




E-NR: 642 103 140

EAN: 7613175333106




Prise de protection à courant de défaut type 13 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - Courant de déclenchement 30 mA - Avec bornes de connexion pour prises supplémentaires - Disque frontale 60 mm, pour découpe 60 mm - Avec Shutter - Profondeur 31 mm - N.CO.Q - gris clair - IP21 - 87 x 87 mm

courant nominal:	10 A
tension nominale:	250 V
mode de montage:	autre
version:	norme suisse type 13
sans halogène:	Oui
nombre d'unités:	1
verrouillable:	Non
avec clapet:	Oui
mode de raccordement:	borne à fiches
avec protection renforcée contre les conta	Oui
qualité du matériau:	matière thermoplastique
parasurtension:	Non
protection à courant différentiel:	Oui
approprié pour indice de protection (IP):	IP21
nombre de prises commandées:	0
avec éclairage de fonction:	Non
avec éclairage d'orientation:	Non
matériau:	matière synthétique
courant de défaut assigné:	30 mA
type de fixation:	fixation avec vis
résistance aux chocs:	IK07

Fiche technique: 8755.N.CO.Q.30.K.62
Accessoires:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Vis Pan-Head - M3 x 20 mm - Pour couvercle de prise de protection à courant de défaut - Pour NAP et NUP - Fourniture: 1 Vis à bois...	934-921/14.N.Q 160 213 100
	Vis Pan-Head avec 3 trous - M3 x 20 mm - Pour couvercle de prise de protection à courant de défaut - Pour NAP et NUP - Fourniture: S...	934-921/14.PH3.N.Q 160 213 110
	Couvercle avec clapet pour prises de protection à courant de défaut - Avec joint noir - Découpe 60 mm - Avec vis et joint - gris cla...	921-60/14.N.Q.62 377 026 440

Décomposition:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Plaque de fixation - 1 partie - 1 x 1 - Avec 1 découpe normé - 77 x 77 mm	2711 376 163 000
	Prise de protection à courant de défaut type 13 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - Courant de déclenchement 30 mA - Disque frontale 60 mm,...	8755.Q.30.K.61 750 016 100
	Couvercle avec clapet pour prises de protection à courant de défaut - Avec joint noir - Découpe 60 mm - Avec vis et joint - gris cla...	921-60/14.N.Q.62 377 026 440