

Datenblatt: 8755.NUP.Q.30.K.62

NEVO

Fehlerstrom-Schutzsteckdose Typ 13



Feller-NR: 8755.NUP.Q.30.K.62

E-NR: 642 100 140 **EAN**: 7613175333168

Fehlerstrom-Schutzsteckdose Typ 13 - 10 A, 250 V AC,

L + N + PE - Auslösestrom 30 mA - Mit Anschlussklemmen für weitere Steckdosen -

Anschlussklemmen für weitere Steckdosen -Frontscheibe 60 mm, für Bohrung 60 mm - Mit Shutter -Einbautiefe 31 mm - NUP.Q - lichtgrau - IP21 - 87 x 87 mm

Nennstrom:	10 A
Nennspannung:	250 V
Montageart:	Unterputz
Ausführung:	Schweizer Norm Typ 13
Halogenfrei:	Ja
Anzahl der Einheiten:	1
Abschliessbar:	Nein
Mit Klappdeckel:	Ja
Anschlussart:	Steckklemme
Mit erhöhtem Berührungsschutz	Ja
Werkstoffgüte:	Thermoplast
Überspannungsschutz:	Nein
Fehlerstromschutz:	Ja
Geeignet für Schutzart (IP):	IP21
Anzahl der Steckdosen schaltbar:	0
Mit Funktionsbeleuchtung:	Nein
Mit Orientierungslicht:	Nein
Werkstoff:	Kunststoff
Bemessungsfehlerstrom:	30 mA
Befestigungsart:	Befestigung mit Schraube
Schlagfestigkeit:	IK07



Datenblatt: 8755.NUP.Q.30.K.62

Zubehör:

Name / Kategorie

NUP-Montagerahmen - Für 1 Apparat - Mit Moosgummidichtung - NUP.Q - lichtgrau

Feller-Nr / E-NR

923-NUP.Q.62 374 690 040



Deckel mit Klappdeckel für 921-60/14.N.Q.62 Fehlerstrom-Schutzsteckdosen - Mit schwarzer 377 026 440 Dichtung - Bohrung 60 mm - Mit Schrauben

und Dichtung - lich...

Pan-Head-Schraube - M3 x 20 mm - Für Deckel von Fehlerstrom-Schutzsteckdose - Für NAP und NUP - Lieferumfang: 1 Schraube

934-921/14.N.Q

160 213 100



Pan-Head-Dreiloch-Schraube - M3 x 20 mm - Für Deckel von Fehlerstrom-Schutzsteckdose - Für NAP und NUP - Lieferumfang: Set à 4

934-921/14.PH3.N.Q 160 213 110

Schra...

Zerlegung:

Name / Kategorie

Befestigungsplatte - 1-teilig - 1 x 1 - Mit 1 Einheitsausschnitt - 77 x 77 mm Feller-Nr / E-NR

2711 376 163 000



Fehlerstrom-Schutzsteckdose Typ 13 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - Auslösestrom 30 mA - Frontscheibe 60 mm, für Bohrung 58 mm - Mit

8755.Q.30.K.61 750 016 100

S...

NUP-Montagerahmen - Für 1 Apparat - Mit Moosgummidichtung - NUP.Q - lichtgrau 923-NUP.Q.62 374 690 040



Deckel mit Klappdeckel für Fehlerstrom-Schutzsteckdosen - Mit schwarzer Dichtung - Bohrung 60 mm - Mit Schrauben und Dichtung - lich... 921-60/14.N.Q.62 377 026 440