

## Bajonett Befestigungssystem Fehlerstrom-Schutzsteckdose Typ 23



**Farbe:**

farbneutral

**Bauart:**

BSE

BSM

**Feller-NR:** 8765.BSE.30  
**E-NR:** 750 036 790  
**EAN:** 7613175241098

Fehlerstrom-Schutzsteckdose Typ 23 - 16 A, 250 V AC,  
L + N + PE - Auslösestrom 30 mA - Mit  
Anschlussklemmen für weitere Steckdosen -  
Einbautiefe 39 mm - BSE - farbneutral - IP20 -  
Befestigungsdistanz 52 mm

<b>Nennstrom:</b>	16 A
<b>Nennspannung:</b>	250 V
<b>Montageart:</b>	Unterputz
<b>Ausführung:</b>	Schweizer Norm Typ 23
<b>Halogenfrei:</b>	Ja
<b>Anzahl der Einheiten:</b>	1
<b>Abschliessbar:</b>	Nein
<b>Mit Klappdeckel:</b>	Nein
<b>Anschlussart:</b>	Steckklemme
<b>Mit erhöhtem Berührungsschutz</b>	Ja
<b>Werkstoffgüte:</b>	Thermoplast
<b>Überspannungsschutz:</b>	Nein
<b>Fehlerstromschutz:</b>	Ja
<b>Geeignet für Schutzart (IP):</b>	IP20
<b>Anzahl der Steckdosen schaltbar:</b>	0
<b>Mit Funktionsbeleuchtung:</b>	Nein
<b>Mit Orientierungslicht:</b>	Nein
<b>Werkstoff:</b>	Kunststoff
<b>Bemessungsfehlerstrom:</b>	30 mA
<b>Befestigungsart:</b>	Befestigung mit Schraube
<b>Schlagfestigkeit:</b>	-

**Zubehör:**



**Name / Kategorie**

Befestigungsplatte - 1-teilig - 1 x 1 - Mit 1  
Einheitsausschnitt - 77 x 77 mm

**Feller-Nr / E-NR**

2711  
376 163 000