

## EDIZIOdue colore

### Fehlerstrom-Schutzsteckdose Typ 23


**Farbe:**
 crema

 coffee

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

**Bauart:**
 F

 FMI

 FX.54

**Feller-NR:** 8765.F.30.60

**E-NR:** 750 036 950

**EAN:** 7613175241173

Fehlerstrom-Schutzsteckdose Typ 23 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - Auslösestrom 30 mA - Mit Anschlussklemmen für weitere Steckdosen - Einbautiefe 40 mm - F - schwarz - IP20 - 60 x 60 mm

**Nennstrom:** 10 A

**Nennspannung:** 250 V

**Montageart:** Unterputz

**Ausführung:** Schweizer Norm Typ 23

**Halogenfrei:** Ja

**Anzahl der Einheiten:** 1

**Abschliessbar:** Nein

**Mit Klappdeckel:** Nein

**Anschlussart:** Steckklemme

**Mit erhöhtem Berührungsschutz:** Ja

**Werkstoffgüte:** Thermoplast

**Überspannungsschutz:** Nein

**Fehlerstromschutz:** Ja

**Geeignet für Schutzart (IP):** IP20

**Anzahl der Steckdosen schaltbar:** 0

**Mit Funktionsbeleuchtung:** Nein

**Mit Orientierungslicht:** Nein

**Werkstoff:** Kunststoff

**Bemessungsfehlerstrom:** 30 mA

**Befestigungsart:** Befestigung mit Schraube

**Schlagfestigkeit:** -

**Datenblatt: 8765.F.30.60****Zerlegung:**

Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Fehlerstrom-Schutzsteckdose Typ 23 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - Auslösestrom 30 mA - BSE - farbneutral	8765.BSE.30 750 036 790
Abdeckset - Für Fehlerstrom-Schutzsteckdose -	920-8765.F.60
Ohne Abdeckrahmen - F - schwarz	378 126 950

