

## EDIZIOdue colore

### Fehlerstrom-Schutzsteckdose Typ 23



#### Farbe:

crema

coffee

schwarz

weiss

hellgrau

dunkelgrau

#### Bauart:

F

FMI

FX.54

**Feller-NR:** 8765.F.30.67

**E-NR:** 750 036 040

**EAN:** 7613175241203

Fehlerstrom-Schutzsteckdose Typ 23 - 16 A, 250 V AC,  
L + N + PE - Auslösestrom 30 mA - Mit

Anschlussklemmen für weitere Steckdosen -

Einbautiefe 40 mm - F - dunkelgrau - IP20 - 60 x 60 mm

<b>Nennstrom:</b>	10 A
<b>Nennspannung:</b>	250 V
<b>Montageart:</b>	Unterputz
<b>Ausführung:</b>	Schweizer Norm Typ 23
<b>Halogenfrei:</b>	Ja
<b>Anzahl der Einheiten:</b>	1
<b>Abschliessbar:</b>	Nein
<b>Mit Klappdeckel:</b>	Nein
<b>Anschlussart:</b>	Steckklemme
<b>Mit erhöhtem Berührungsschutz</b>	Ja
<b>Werkstoffgüte:</b>	Thermoplast
<b>Überspannungsschutz:</b>	Nein
<b>Fehlerstromschutz:</b>	Ja
<b>Geeignet für Schutzart (IP):</b>	IP20
<b>Anzahl der Steckdosen schaltbar:</b>	0
<b>Mit Funktionsbeleuchtung:</b>	Nein
<b>Mit Orientierungslicht:</b>	Nein
<b>Werkstoff:</b>	Kunststoff
<b>Bemessungsfehlerstrom:</b>	30 mA
<b>Befestigungsart:</b>	Befestigung mit Schraube
<b>Schlagfestigkeit:</b>	-

**Zerlegung:**



**Name / Kategorie**

Fehlerstrom-Schutzsteckdose Typ 23 - 16 A,  
250 V AC, L + N + PE - Auslösestrom 30 mA -  
BSE - farbneutral

**Feller-Nr / E-NR**

8765.BSE.30  
750 036 790



Abdeckset - Für Fehlerstrom-Schutzsteckdose -  
Ohne Abdeckrahmen - F - dunkelgrau

920-8765.F.67  
378 126 040