

EDIZIOdue colore

Prise de protection à courant de défaut type 23


couleur:

- | | | |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> crema | <input type="checkbox"/> coffee | <input type="checkbox"/> noir |
| <input type="checkbox"/> blanc | <input type="checkbox"/> gris clair | <input type="checkbox"/> gris foncé |

Assortiment:

- | | | |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> F | <input type="checkbox"/> FMI | <input type="checkbox"/> FX.54 |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|

Feller-NR: 8765.F.30.K.35

E-NR: 750 046 010

EAN: 7613175250861

Prise de protection à courant de défaut type 23 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - Courant de déclenchement 30 mA - Avec bornes de connexion pour prises supplémentaires - Avec Shutter - Profondeur 40 mm - F - crema - IP20 - 60 x 60 mm

courant nominal:	10 A
tension nominale:	250 V
mode de montage:	encastré
version:	norme suisse type 23
sans halogène:	Oui
nombre d'unités:	1
verrouillable:	Non
avec clapet:	Non
mode de raccordement:	borne à fiches
avec protection renforcée contre les conta	Oui
qualité du matériau:	matière thermoplastique
parasurtension:	Non
protection à courant différentiel:	Oui
approprié pour indice de protection (IP):	IP20
nombre de prises commandées:	0
avec éclairage de fonction:	Non
avec éclairage d'orientation:	Non
matériau:	matière synthétique
courant de défaut assigné:	30 mA
type de fixation:	fixation avec vis
résistance aux chocs:	-

Fiche technique: 8765.F.30.K.35**Décomposition:**

Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Prise de protection à courant de défaut type 23 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - Courant de déclenchement 30 mA - BSE - incolore	8765.BSE.30 750 036 790



Set de recouvrement - Pour prise de protection à courant de défaut - Sans cadre de recouvrement - F - crema	920-8765.F.K.35 378 127 010
---	--------------------------------