

EDIZIOdue colore

Fehlerstrom-Schutzsteckdose Typ 23



Farbe:

 crema

 coffee

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

Bauart:

 F

 FMI

 FX.54

Feller-NR: 8765.FMI.30.57

E-NR: 750 030 890

EAN: 7613175241401

Fehlerstrom-Schutzsteckdose Typ 23 - 16 A, 250 V AC,
L + N + PE - Auslösestrom 30 mA - Mit
Anschlussklemmen für weitere Steckdosen -
Einbautiefe 40 mm - FMI - coffee - IP20 - 88 x 88 mm

| | |
|---|--------------------------|
| Nennstrom: | 10 A |
| Nennspannung: | 250 V |
| Montageart: | Unterputz |
| Ausführung: | Schweizer Norm Typ 23 |
| Halogenfrei: | Ja |
| Anzahl der Einheiten: | 1 |
| Abschliessbar: | Nein |
| Mit Klappdeckel: | Nein |
| Anschlussart: | Steckklemme |
| Mit erhöhtem Berührungsschutz | Ja |
| Werkstoffgüte: | Thermoplast |
| Überspannungsschutz: | Nein |
| Fehlerstromschutz: | Ja |
| Geeignet für Schutzart (IP): | IP20 |
| Anzahl der Steckdosen schaltbar: | 0 |
| Mit Funktionsbeleuchtung: | Nein |
| Mit Orientierungslicht: | Nein |
| Werkstoff: | Kunststoff |
| Bemessungsfehlerstrom: | 30 mA |
| Befestigungsart: | Befestigung mit Schraube |

Datenblatt: 8765.FMI.30.57



Zerlegung:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Fehlerstrom-Schutzsteckdose Typ 23 - 16 A, 8765.BSM.30
250 V AC, L + N + PE - Auslösestrom 30 mA - 750 033 790
BSM - farbneutral



Abdeckset - Für Fehlerstrom-Schutzsteckdose - 920-8765.FMI.57
Mit Abdeckrahmen - FMI - coffee 378 128 890