

## EDIZIOdue colore

### Fehlerstrom-Schutzsteckdose Typ 23



#### Farbe:

 crema

 coffee

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

#### Bauart:

 F

 FMI

 FX.54

**Feller-NR:** 8765.FMI.30.65

**E-NR:** 750 030 030

**EAN:** 7613175241432

Fehlerstrom-Schutzsteckdose Typ 23 - 16 A, 250 V AC,  
L + N + PE - Auslösestrom 30 mA - Mit

Anschlussklemmen für weitere Steckdosen -

Einbautiefe 40 mm - FMI - hellgrau - IP20 - 88 x 88 mm

|   |                          |
|---|--------------------------|
| <b>Nennstrom:</b>                       | 10 A                     |
| <b>Nennspannung:</b>                    | 250 V                    |
| <b>Montageart:</b>                      | Unterputz                |
| <b>Ausführung:</b>                      | Schweizer Norm Typ 23    |
| <b>Halogenfrei:</b>                     | Ja                       |
| <b>Anzahl der Einheiten:</b>            | 1                        |
| <b>Abschliessbar:</b>                   | Nein                     |
| <b>Mit Klappdeckel:</b>                 | Nein                     |
| <b>Anschlussart:</b>                    | Steckklemme              |
| <b>Mit erhöhtem Berührungsschutz</b>    | Ja                       |
| <b>Werkstoffgüte:</b>                   | Thermoplast              |
| <b>Überspannungsschutz:</b>             | Nein                     |
| <b>Fehlerstromschutz:</b>               | Ja                       |
| <b>Geeignet für Schutzart (IP):</b>     | IP20                     |
| <b>Anzahl der Steckdosen schaltbar:</b> | 0                        |
| <b>Mit Funktionsbeleuchtung:</b>        | Nein                     |
| <b>Mit Orientierungslicht:</b>          | Nein                     |
| <b>Werkstoff:</b>                       | Kunststoff               |
| <b>Bemessungsfehlerstrom:</b>           | 30 mA                    |
| <b>Befestigungsart:</b>                 | Befestigung mit Schraube |

Datenblatt: 8765.FMI.30.65



**Zerlegung:**

**Name / Kategorie**

**Feller-Nr / E-NR**



Fehlerstrom-Schutzsteckdose Typ 23 - 16 A, 8765.BSM.30  
250 V AC, L + N + PE - Auslösestrom 30 mA - 750 033 790  
BSM - farbneutral



Abdeckset - Für Fehlerstrom-Schutzsteckdose - 920-8765.FMI.65  
Mit Abdeckrahmen - FMI - hellgrau 378 128 030