

EDIZIOdue colore

Fehlerstrom-Schutzsteckdose Typ 23


Farbe:
 crema

 coffee

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

Bauart:
 F

 FMI

 FX.54

Feller-NR: 8765.FMI.30.K.61

E-NR: 750 040 000

EAN: 7613175251165

Fehlerstrom-Schutzsteckdose Typ 23 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - Auslösestrom 30 mA - Mit

Anschlussklemmen für weitere Steckdosen - Mit Shutter - Einbautiefe 40 mm - FMI - weiss - IP20 - 88 x 88 mm

Nennstrom: 10 A

Nennspannung: 250 V

Montageart: Unterputz

Ausführung: Schweizer Norm Typ 23

Halogenfrei: Ja

Anzahl der Einheiten: 1

Abschliessbar: Nein

Mit Klappdeckel: Nein

Anschlussart: Steckklemme

Mit erhöhtem Berührungsschutz: Ja

Werkstoffgüte: Thermoplast

Überspannungsschutz: Nein

Fehlerstromschutz: Ja

Geeignet für Schutzart (IP): IP20

Anzahl der Steckdosen schaltbar: 0

Mit Funktionsbeleuchtung: Nein

Mit Orientierungslicht: Nein

Werkstoff: Kunststoff

Bemessungsfehlerstrom: 30 mA

Befestigungsart: Befestigung mit Schraube

Schlagfestigkeit: -

Datenblatt: 8765.FMI.30.K.61**Zerlegung:**

Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Fehlerstrom-Schutzsteckdose Typ 23 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - Auslösestrom 30 mA - BSM - farbneutral	8765.BSM.30 750 033 790



Abdeckset - Für Fehlerstrom-Schutzsteckdose -	920-8765.FMI.K.61
Mit Abdeckrahmen - FMI - weiss	378 129 000