

## EDIZIO.liv

EDIZIO.liv Prise de protection à courant de défaut type 23




EDIZIO.liv est l'aboutissement de la compétence en design de plus de 100 ans de Feller. C

### couleur:



 crema	 crema	 umbra
 umbra	 noir	 noir
 blanc	 blanc	 gris clair
 gris clair	 gris foncé	 gris foncé

### Assortiment:

 Wert nicht verfügbar FR
 Wert nicht verfügbar FR
 GMI

**Feller-NR:** 8765.G.30.65

**E-NR:** 657 436 030

**EAN:** 7613175015507

EDIZIO.liv - Prise de protection à courant de défaut type 23 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - Courant de déclenchement 30 mA - Avec bornes de connexion pour prises supplémentaires - Système de fixation à baïonnette - Profondeur 39 mm - G - gris clair - IP20 - 60 x 60 mm

<b>courant nominal:</b>	10 A
<b>tension nominale:</b>	250 V
<b>mode de montage:</b>	installation à encastrer
<b>version:</b>	norme suisse type 23
<b>sans halogène:</b>	Oui
<b>nombre d'unités:</b>	1
<b>verrouillable:</b>	Non
<b>avec clapet:</b>	Non
<b>mode de raccordement:</b>	borne à fiches
<b>avec protection renforcée contre les conta</b>	Oui
<b>qualité du matériau:</b>	matière thermoplastique
<b>parasurtension:</b>	Non
<b>protection à courant différentiel:</b>	Oui
<b>approprié pour indice de protection (IP):</b>	IP20
<b>nombre de prises commandées:</b>	0
<b>avec éclairage de fonction:</b>	Non
<b>avec éclairage d'orientation:</b>	Non
<b>matériau:</b>	matière synthétique
<b>courant de défaut assigné:</b>	30 mA
<b>type de fixation:</b>	fixation avec vis
<b>résistance aux chocs:</b>	-

**Décomposition:**



**Name / Kategorie**

**Feller-Nr / E-NR**

Prise de protection à courant de défaut type 23 - 8765.BSE.30  
16 A, 250 V AC, L + N + PE - Courant de 750 036 790  
déclenchement 30 mA - BSE - incolore



EDIZIO.liv - Set de recouvrement - Pour prise 920-8765.G.65  
de protection à courant de défaut - Sans cadre 388 461 030  
de recouvrement - gris clair