

Datenblatt: 8765.NUP.Q.30.60

## **NEVO**

# Fehlerstrom-Schutzsteckdose Typ 23



Farbe:

Schwarz weiss lichtgrau

Bauart:

■ N.CO.Q ■ NAP.Q ■ NUP.Q

Feller-NR: 8765.NUP.Q.30.60

**E-NR**: 642 110 050 **EAN**: 7613175333724

Fehlerstrom-Schutzsteckdose Typ 23 - 16 A, 250 V AC,

L + N + PE - Auslösestrom 30 mA - Mit

Anschlussklemmen für weitere Steckdosen 
Frontscheibe 60 mm, für Bohrung 60 mm - Einbautiefe
31 mm - 87 x 87 mm - NUP.Q - IP21 - schwarz

Nennstrom: 16 A 250 V Nennspannung: Montageart: Unterputz Ausführung: Schweizer Norm Typ 23 Halogenfrei: Ja Anzahl der Einheiten: 1 Abschliessbar: Nein Mit Klappdeckel: Ja **Anschlussart:** Steckklemme Mit erhöhtem Berührungsschutz Ja Thermoplast Werkstoffgüte: Überspannungsschutz: Nein Fehlerstromschutz: Ja IP21 Geeignet für Schutzart (IP): Anzahl der Steckdosen schaltbar: 0 Mit Funktionsbeleuchtung: Nein Mit Orientierungslicht: Nein Werkstoff: Kunststoff 30 mA Bemessungsfehlerstrom: **Befestigungsart:** Befestigung mit Schraube Schlagfestigkeit: **IK07** 



Datenblatt: 8765.NUP.Q.30.60

#### Zubehör:

#### Name / Kategorie

NUP-Montagerahmen - Für 1 Apparat - Mit Moosgummidichtung - NUP.Q - schwarz

#### Feller-Nr / E-NR

923-NUP.Q.60 374 690 050



Deckel mit Klappdeckel für 921-60/14.N.Q.60 377 026 450 Fehlerstrom-Schutzsteckdosen - Mit schwarzer

Dichtung - Bohrung 60 mm - Mit Schrauben und Dichtung - schw...

Pan-Head-Schraube - M3 x 20 mm - Für Deckel von Fehlerstrom-Schutzsteckdose - Für NAP und NUP - Lieferumfang: 1 Schraube

934-921/14.N.Q

160 213 100



Pan-Head-Dreiloch-Schraube - M3 x 20 mm -934-921/14.PH3.N.Q Für Deckel von Fehlerstrom-Schutzsteckdose -160 213 110 Für NAP und NUP - Lieferumfang: Set à 4

Schra...

### Zerlegung:

#### Name / Kategorie

Befestigungsplatte - 1-teilig - 1 x 1 - Mit 1 Einheitsausschnitt - 77 x 77 mm

Feller-Nr / E-NR

2711

376 163 000



Fehlerstrom-Schutzsteckdose Typ 23 - 16 A, 8765.Q.30.60 250 V AC, L + N + PE - Auslösestrom 30 mA -750 026 150 Frontscheibe 60 mm, für Bohrung 58 mm - Q -

921-60/14.N.Q.60 Deckel mit Klappdeckel für Fehlerstrom-Schutzsteckdosen - Mit schwarzer 377 026 450

und Dichtung - schw...

NUP-Montagerahmen - Für 1 Apparat - Mit Moosgummidichtung - NUP.Q - schwarz

Dichtung - Bohrung 60 mm - Mit Schrauben

923-NUP.Q.60 374 690 050