


Scheda dati: 8780.CC-A.FX.54.60

## EDIZIOdue colore

### Combinazione USB C+C/T13




#### colore:

 crema

 coffee

 nero

 bianco

 grigio chiaro

 grigio scuro

#### Esecuzione:

 F

 FMI

 FX.54

**Feller-NR:** 8780.CC-A.FX.54.60

**E-NR:** 960 981 950

**EAN:** 7613175422671

Combinazione USB C+C/T13 - 230 V AC - Corrente in uscita mass. 1 x 3000 mA oder 2 x 1500 mA - Possono collegare in parallelo fino a 2 apparecchi - Potenza assorbita (stand-by) mass. 100 mW - Protezione contro il sovraccarico e resistenti ai cortocircuiti - 2 attacchi USB tipo C - Tensione in uscita 5 V DC  $\pm 5\%$  - Con morsetti a innesto - Altezza 55 mm - FX.54 - nero - IP20 - 74 x 74 mm

**versione:**

presa

**corrente d'uscita max.:**

3000 mA

**adatto per grado di protezione (IP):**

IP20



**tensione d'esercizio:**

230 - 250 V

**resistenza agli urti:**

-

#### Scomposizione:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 1 apparecchio - FX.54	912.FX.54 283 915 000
	Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - nero	901.FX.54.60 283 905 950

**Scheda dati: 8780.CC-A.FX.54.60**



Combinazione USB C+C/T13 - 230 V AC - 8780.CC-A.F.60  
Corrente in uscita mass. 1 x 3000 mA oder 2 x 960 986 950  
1500 mA - 2 attacchi USB tipo C - Con morsetti  
a ...