


Scheda dati: 8780.CC-A.FX.54.67


## EDIZIOdue colore

### Combinazione USB C+C/T13



#### colore:

 crema

 coffee

 nero

 bianco

 grigio chiaro

 grigio scuro

#### Esecuzione:

 F

 FMI

 FX.54

**Feller-NR:** 8780.CC-A.FX.54.67

**E-NR:** 960 981 040

**EAN:** 7613175422701

Combinazione USB C+C/T13 - 230 V AC - Corrente in uscita mass. 1 x 3000 mA oder 2 x 1500 mA - Possono collegare in parallelo fino a 2 apparecchi - Potenza assorbita (stand-by) mass. 100 mW - Protezione contro il sovraccarico e resistenti ai cortocircuiti - 2 attacchi USB tipo C - Tensione in uscita 5 V DC  $\pm 5\%$  - Con morsetti a innesto - Altezza 55 mm - FX.54 - grigio scuro - IP20 - 74 x 74 mm

**versione:** presa



**corrente d'uscita max.:** 3000 mA

**adatto per grado di protezione (IP):** IP20

**tensione d'esercizio:** 230 - 250 V

**resistenza agli urti:** -

#### Scomposizione:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 1 apparecchio - FX.54	912.FX.54 283 915 000
	Combinazione USB C+C/T13 - 230 V AC - Corrente in uscita mass. 1 x 3000 mA oder 2 x 1500 mA - 2 attacchi USB tipo C - Con morsetti a ...	8780.CC-A.F.67 960 986 040

**Scheda dati: 8780.CC-A.FX.54.67**



Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - grigio  
scuro

901.FX.54.67  
283 905 040