

# Sistema di fissaggio a baionetta

## Interruttore Illuminato



#### colore:

incolore

#### Esecuzione:

■ BSE
 ■ BSE

BSM BSM

**Feller-NR**: 7563.KS.BSE.44 **E-NR**: 328 335 003 **EAN**: 7613175181073

Interruttore - Illuminato - 16 A, 230 V AC - Con morsetti a innesto - Carico LED max: 200 W - Spento/invertitore - 3/1 L - Con LED rosso 1,0 mA - Illuminazione d'orientamento o di controllo - Profondità 27 mm - BSE - incolore - IP20 - Distanza di fissaggio 52 mm

tensione nominale: 230 V modo di montaggio: incastrato composizione: elemento base tipo di comando: bascula/tasto senza alogeni: Sì tipo di collegamento: morsetto a innesto illuminazione: sì protezione della superfice: non trattato 16 A corrente nominale: qualità del materiale: Duroplast adatto per grado di protezione (IP): IP20 materiale: materiale sintetico tipo di fissaggio: fissaggio a vite tipo di circuito: deviatore numero di bascule di azionamento: interruttore a tasto: No resistenza agli urti:

### Accessorio:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED

688.230V.LED.10 209 950 000

230 V bianco, 1,0 mA

230 V blatico, 1,0 mA



E E	Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V giallo, 1,0 mA	688.230V.LED.30 209 952 000
	Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V rosso, 1,0 mA	688.230V.LED.40 209 953 000
	Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V blu, 1,0 mA	688.230V.LED.70 209 957 000
	Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V verde, 1,0 mA	688.230V.LED.80 209 955 000
	Aggiunta illuminazione per interruttore e pulsante - Senza LED	630.BZ 209 878 000
	Aggiunta illuminazione per interruttore e pulsante - Con LED bianco 1,0 mA	640.BZ.230V.LED.10 209 980 000
	Aggiunta illuminazione per interruttore e pulsante - Con LED giallo 1,0 mA	640.BZ.230V.LED.30 209 982 000
	Aggiunta illuminazione per interruttore e pulsante - Con LED rosso 1,0 mA	640.BZ.230V.LED.40 209 983 000
	Aggiunta illuminazione per interruttore e pulsante - Con LED blu 1,0 mA	640.BZ.230V.LED.70 209 987 000
	Aggiunta illuminazione per interruttore e pulsante - Con LED verde 1,0 mA	640.BZ.230V.LED.80 209 985 000



==	Illuminazione LED 12-48 V DC / 12-36 V AC - Per interruttori e pulsanti - LED 12-48 V rosso - rosso	688.12-48V.LED.40 209 933 000
: = <del>G</del>	Illuminazione LED 12-48 V DC / 12-36 V AC - Per interruttori e pulsanti - LED 12-48 V verde - verde	688.12-48V.LED.80 209 935 000
==	Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V bianco (Set à 10),	689.230V.LED.10 209 950 900
===	Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V giallo (Set à 10),	689.230V.LED.30 209 952 900
<b>E</b> \$	Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V rosso (Set à 10),	689.230V.LED.40 209 953 900
==	Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V blu (Set à 10), 1,	689.230V.LED.70 209 957 900
==	Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V verde (Set à 10),	689.230V.LED.80 209 955 900

#### Scomposizione:

ocomposizione.				
	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR		
0	Aggiunta illuminazione per interruttore e pulsante	630.BZ		
6	- Senza LED	209 878 000		
	Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e	688.230V.LED.40		
	pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V rosso, 1,0 mA	209 953 000		





Interruttore - Non illuminato - Spento/invertitore 7563.BSE - 3/1 L - BSE - incolore 326 315 000